Замер рольставни в проем

Замерить ширину проема в нескольких местах (если проем имеет разную ширину, необходимо выбрать наименьшее значение).От данного значения рекомендуется отнять 0,5 см, данное значение будет габарит изделия по ширине.

Замерить высоту проема в нескольких местах (если проем имеет разную высоту, необходимо выбрать наименьшее значение).От данного значения рекомендуется отнять 0,5 см, данное значение будет габарит изделия по высоте.

Изделие устанавливается в проем, при этом необходимо учесть, что ширина светового проема уменьшится на ширину направляющих с каждой стороны по 53 мм. Высота светового проема уменьшится на высоту короба от 140 мм до 250 мм, в зависимости от высоты изделия.

Замер производится с точностью до 1 см.